

RUS

дорожня
картаАВТОМАТИЧЕСКОЕ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВОDK23-1204CS | 12 вольт
4 ампера
DK23-1206CS | 12 вольт
6 ампер

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку автоматического зарядного устройства «Дорожная Карта»

Данное зарядное устройство (далее ЗУ) позволяет заряжать широкий диапазон свинцово-кислотных аккумуляторных батарей автомобилей, мотоциклов, лодок с напряжением 12 Вольт, обладает стабильными характеристиками и оснащено защитными функциями для удобной и безопасной работы.

1. Перед использованием ЗУ необходимо обеспечить свободный выход газов, образующихся в процессе зарядки АКБ, сняв защитные колпачки. Проверьте уровень электролита и при необходимости долейте дистиллированной воды.
2. Подключите к положительной клемме (+ или P) АКБ зажим красного цвета, а к отрицательной (– или N) – зажим чёрного цвета.
3. Включите ЗУ в сеть 220 Вольт.
4. Индикатор на лицевой панели покажет текущий уровень заряда Вашего аккумулятора, который будет изменяться в процессе зарядки.
5. По окончании процесса зарядки, отключите ЗУ от сети 220 Вольт и только затем отсоедините зажимы от клемм аккумулятора. Верните на место защитные колпачки.

- При полностью заряженном аккумуляторе подключенное устройство будет работать в режиме поддержки уровня заряда батареи.
- ЗУ оборудовано защитой от короткого замыкания, поэтому при случайном соприкосновении клемм устройство автоматически выключится и включится само в течение 1-2 минут.

Мы рекомендуем производить зарядку аккумулятора, отсоединив его от бортовой сети автомобиля. В противном случае отключите все потребители энергии автомобиля на время процесса зарядки.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещена эксплуатация ЗУ при снятом корпусе, так как существует высокий риск поражения током
- Не включать устройство в помещениях с высокой влажностью, запыленностью.
- Не использовать вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и материалов
- Не разбирать изделие и не допускать к работе с ним детей
- Категорически запрещена зарядка данным ЗУ других типов аккумуляторов (NiMH, NiCd и т. д.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	DK23-1204CS	DK23-1206CS
Входное напряжение:	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Выходное напряжение:	12 В	12 В
Номинальный ток зарядки:	2,8 А	4,2 А
Максимальный ток зарядки:	4 А	6 А
Ёмкость АКБ:	до 60 А/ч	до 80 А/ч
Сетевой шнур:	1,7 м	1,7 м
Зарядный провод с клеммами-«крокодилами»:	1,4 м	1,4 м

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации устройства 24 месяца со дня продажи. Талон действителен при заполнении.
Гарантийний термін експлуатації пристрою 24 місяці з дня продажу. Талон дійсний при заповненні.

Наименование (модель) ☐ DK23-1204CS ☐ DK23-1206CS
Найменування (модель)

Дата продажи
Дата продажу

Продавец (Ф.И.О., подпись)
Продавець (П.І.Б., підпис)

Наименование и штамп
торговой организации.
Найменування і штамп
торгової організації.

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке изделия претензий не имею.
З умовами гарантії ознайомлений, передпродажна перевірка зроблена, до зовнішнього вигляду, комплектації та упаковки виробу претензій не маю.

Подпись покупателя
Підпис покупця

UKR

дорожня
картаАВТОМАТИЧНИЙ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙDK23-1204CS | 12 вольт
4 ампера
DK23-1206CS | 12 вольт
6 ампер

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за покупку автоматичного зарядного пристрою «Дорожня Карта»

Зарядний пристрій (далі ЗП) дозволяє заряджати широкий діапазон свинцево-кислотних акумуляторних батарей автомобілів, мотоциклів, човнів з напругою 12 Вольт, має стабільні характеристики і оснащений захисними функціями для зручної та безпечної роботи.

1. Перед використанням ЗУ необхідно забезпечити вільний вихід газів, що утворюються в процесі зарядки АКБ, знявши захисні ковпачки. Перевірте рівень електроліту і при необхідності долийте дистильованої води.
2. Підключіть до плюсової клемми (+ або P) АКБ затиск червоного кольору, а до мінусової (- або N) – затиск чорного кольору.
3. Увімкніть ЗП в мережу 220 Вольт.
4. Індикатор на лицьовій панелі покаже поточний рівень заряду Вашого акумулятора, який буде змінюватися в процесі зарядки.
5. По закінченні процесу зарядки, відключіть ЗП від мережі 220 Вольт і тільки потім від'єднайте затискачі від клем акумулятора. Поверніть на місце захисні ковпачки.

- При повністю зарядженому акумуляторі підключений пристрій буде працювати в режимі підтримки рівня заряду батареї.
- ЗУ обладнано захистом від короткого замикання, тому при випадковому зіткненні клем пристрій автоматично вимкнеться і увімкнеться сам протягом 1-2 хвилин.

Ми рекомендуємо проводити зарядку акумулятора, від'єднавши його від бортової мережі автомобіля. В іншому випадку вимкніть усі споживачі енергії автомобіля на час процесу зарядки.

УВАГА!

- Заборонено експлуатацію ЗУ при знятому корпусі, тому що існує високий ризик ураження струмом
- Не вмикати пристрій у приміщеннях з великою вологістю, запиленістю.
- Не використовувати поблизу легкозаймистих рідин і матеріалів
- Не розбирати виріб та не допускати до роботи з ним дітей
- Категорично заборонено заряджати наявним ЗУ інші типи акумуляторів (NiMH, NiCd и т. д.)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	DK23-1204CS	DK23-1206CS
Вхідна напруга:	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Вихідна напруга:	12 В	12 В
Номинальний струм зарядки:	2,8 А	4,2 А
Максимальний струм зарядки:	4 А	6 А
Ємність АКБ:	до 60 А/ч	до 80 А/ч
Мережевий шнур:	1,7 м	1,7 м
Зарядний провід з клемми-«крокодилами»:	1,4 м	1,4 м

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН